

HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER PROFI-LINE BKE-P

- II Integrierter Rückweg
- II Frequenzbereich bis 1006 MHz
- II Sehr hoher Rückwegausgangspegel, geringes Rauschen
- II Pegel und Entzerrung mit PAD's einstellbar
- II Druckgussgehäuse IP 20 mit sehr guter Wärmeableitung für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- II Montagevorteile durch kompakte Bauform
- II LED-Betriebsanzeige
- II Anschlüsse F-Buchsen
- II UPC - Unitymedia KBW Zulassung



PAD

Type			BKE 2220-1	BKE 33 P	BKE 36 P	BKE 39 P	BKE 41 P
Artikel-Nr.			57002008	57002303	57002304	57002305	57002306
			VPE: 1	VPE: 10	VPE: 10	VPE: 10	VPE: 10
Downstream	Frequenzbereich	MHz	85 - 1006	85 - 1006	85 - 1006	85 - 1006	85 - 1006
	Verstärkung	dB	20 ± 1	33 ± 1	35 ± 1	39 ± 1	41 ± 1
	Rauschmaß	dB	5	5	5	5	5
	Linearität	dB	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,7
	Pegelsteller (PAD's)	dB	—	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20
	Dämpfung Interstage zuschaltbar	dB	—	—	—	0/6	0/6
	Entzerrer	dB	—	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20
	Entzerrer Interstage zuschaltbar	dB	—	0/7	0/7	0/7	0/7
	Ausgangspegel max.						
	CSO / CTB > 60 dB, 42 CH flach	dBμV	102	98	100	103	106
Upstream	95K n. UM Raster 7dB slope	dBμV	104	99	101	105	108
	Frequenzbereich	MHz	5 - 65	5 - 65	5 - 65	5 - 65	5 - 65
	Verstärkung, 3dB fix Entzerrung	dB	20 ± 1	23 ± 1	25 ± 1	29 ± 1	32 ± 1
	Rauschmaß	dB	5	5	5	5	5
	Pegelsteller (PAD's)	dB	—	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20
64 QAM, 3 Träger, 120 dBμV, UM			< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸
Stromversorgung			V~	230	230	185-265	185-265
Leistungsaufnahme			W	4,5	8,0	5,0	7,0
Messbuchse F			-20 dB	Ein- + Ausgang	Ausgang	Ein- + Ausgang	Ein- + Ausgang
Burstschutz			kV	4,5	2,0	2,0	2,0
Anschlüsse				F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen
Abmaße B x H x T			mm	188 x 85 x 50	188 x 85 x 50	188 x 85 x 50	188 x 85 x 50
Gewicht			kg	0,7	0,8	0,7	0,7

BKE 41 P

