



WERNER GMBH

FACHGROSSHANDEL
DISTRIBUTOR

Neuheit 2014

SPM 13i

EINER FÜR ALLE(S)

SAT- / BK-Meßempfänger & Impulsreflektometer

Handlicher, leichter Meßempfänger zur Fehlersuche und Pegelkontrolle in BK-Netzen sowie zur Fehlerortung und Überprüfung von Nachrichten- und Energieleitungen mit einfacher Bedienung über 3 Tasten.

Pegelmesser:

Frequenzbereich	4-2150 MHz
Auflösung	50 kHz, Meßbandbreite 200 kHz
Pegelmeßbereich	35-115 dBµV
Genauigkeit	BK +/-2 dB, SAT +/-3 dB (-10 bis +50°C)
Spektrumdarstellung	4-950 / 950-2150 MHz oder TV-Kanäle
Speicherplätze	10 für je 3 Kanäle oder Frequenzen

Impulsreflektometer:

Meßbereich	0-2000 m
Auflösung	0,2 m / 0,4 m / 1 m / 4 m
Genauigkeit	0,2% vom Meßbereich
Verkürzungsfaktor	0,25 bis 0,99
Speicherplätze	10 für Kabeltyp und Verkürzungsfaktor
Dynamik	44 dB
Empfindlichkeit	64 dB
digitales Filter	zur Störspannungsunterdrückung
Ausgangsimpuls	4 V / 4 ns, 20 ns, 100 ns



Weitere technische Daten:

- HF-Eingang: F-Buchse, 75 Ohm
- Display: LCD, 120 x 32 Pixel, beleuchtet
- Stromversorgung: NiMH-Akku 6 V / 700 mAh
- Stromaufnahme: 100mA
- Laden: mit Netzteil 11-14V / 200mA DC oder AC
- Ladebuchse: 5,5 / 2,1 mm
- Größe / Gewicht: 157 x 84 x 30 mm / 350 g

Vorbestellungen sind ab sofort bei der WERNER GmbH möglich!

Hauptsitz Kreischa

Alte Straße 2
01731 Kreischa
Tel 03 52 06 / 245 0
Fax 03 52 06 / 245 28
werner@werner-electronic.de



NL Berlin
(bisher Alfred Knitter GmbH)
Colditzstraße 28
12099 Berlin
Tel 03 0 / 75 68 06 0
Fax 03 0 / 75 68 06 44
kosian@werner-electronic.de

NL Burgstädt

Mittweidaer Straße 10
09217 Burgstädt
Tel 03 72 4 / 17 44
Fax 03 72 4 / 15 74 7
leunert@werner-electronic.de

NL Thüringen

Humboldtstraße 14
07407 Rudolstadt
Tel 03 67 2 / 31 66 77
Fax 03 67 2 / 31 66 44
hellwig@werner-electronic.de

NL Braunschweig

Mesut Erez
Papengey 19
38116 Braunschweig
Tel 05 31 / 12 92 68 0
Fax 05 31 / 12 92 68 1
m.erez@werner-electronic.de