

Kaskadenbausteine | 5 in 6, 8, 12 oder 18

Cascade units | 5 in 6, 8, 12 or 18

premium-line

- a SPU 55xx-09: SAT und terrestrisch passiv
- a SPU 5518-19: SAT aktiv, terrestrisch passiv
- a Für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme
- a Optimal auf die Multischalter SPU 5xx-09 abgestimmt
- a Rückkanaltauglich
- a SPU 55xx-09: passive satellite and tertrial path
- a SPU 5518-19: active satellite and passive tertrial path
- a For cascadable 5 in x SAT systems
- a Optimized for the use with SPU 5xx-09
- a Suitable for return path



NEU 16


Artikel Article	SPU 556-09	SPU 558-09	SPU 5512-09	SPU 5518-09	SPU 5518-19
Artikelnummer Part No.	SPU55609	SPU55809	SPU551209	SPU551809	SPU551819
Verpackungseinheit Packing unit	1				



Frequenzbereich (Rückkanal TERR SAT) Frequency range (return path TERR SAT)	5...65 MHz 85...862 MHz 950...2200 MHz				
Anzahl der Eingänge Number of inputs	5				
Anzahl der Stamm-Ausgänge Number of trunk outputs	5				
Teilnehmeranschlüsse Subscriber ports	6	8	12	18	18
Anschlussdämpfung TERR Tap loss TERR	20 dB	20 dB	25 dB	28 dB	23...29 dB
Anschlussdämpfung SAT Tap loss SAT		19...16 dB		20...17 dB	
Anschlussdämpfung SAT aktiv Tap loss SAT active	–	–	–	–	6...2 dB
Max. Ausgangspegel SAT-Empfänger SAT ² Max. output level SAT receiver SAT ²	–	–	–	–	98 dBμV
Stromaufnahme je Teilnehmeranschluss Current consumption per subscriber port	–	–	–	–	40 mA
Durchgangsdämpfung TERR Through loss TERR		4 dB		6 dB	6 dB
Durchgangsdämpfung SAT Through loss SAT	2 dB	2,5 dB	3,5 dB	3...6 dB	3...6 dB
Schaltisolation Switching isolation	>26 dB				
Entkopplung Stammleitungen Isolation trunk lines outputs	>30 dB				
Entkopplung Ausgänge Isolation outputs	>26 dB				
Selektion (SAT TERR) Selection (SAT TERR)	>40 dB				
Anschlüsse Connectors	F				
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20...+50°C				
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	170 × 145 × 40 mm		170 × 190 × 40 mm		170 × 255 × 40 mm

¹ 3rd order max. EN50083-3 60dB KMA ² 3rd order SAT max. EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode | 2 sender test method)

Geeignetes Zubehör
Appropriate accessories



Adapter F auf F (Quickfix)
Adapter F to F (Quickfix)

Artikel
Article

CFA 4-01

Seite
Page

155

Erdungswinkel
Earthing angles

QEW 5-12

160

Erdungswinkel
mit Überspannungsschutz
Earthing angles
with surge protection

QEW 5-10

161